

# Пристрій для резервного живлення (Backup Box)



## Простий

Автоматичне виявлення та перемикання



## Надійний

Забезпечує надійне резервне живлення

Технічні характеристики	Backup Box-B0	Backup Box-B1
<b>Вихід АС (підключення до мережі)</b>		
Підключення до мережі	Однофазне	Трифазне
Номинальна напруга	220 В / 230 В	380 В / 400 В
Номинальна частота АС	50Гц / 60Гц	
Номинальна вихідна напруга АС	198 В ~ 253 В	342 В ~ 440 В
<b>АС Вихід (резервне живлення)</b>		
Приєднання споживачів	Однофазне	Трифазне
Номинальна напруга	220 В / 230 В	220 В / 230 В
Номинальна частота АС	50 Гц / 60 Гц	
Макс. видима напруга	5 000 ВА	3 300 ВА
Макс. вихідний струм	22.7 А	15.2 А
Час на перемикання	< 3 с	
<b>Вихід АС (Інвертор)</b>		
Номинальна напруга	220 В / 230 В	380 В / 400 В
Частота АС	50 Гц / 60 Гц	
Сумісність з інверторами	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
<b>Загальні дані</b>		
Робочий діапазон температури	-20 °С до +45 °С	
Діапазон відносної вологості	0 %RH ~ 100 %RH	
Розміри (ШхВхГ)	400 x 350 x 130 мм	
Вага	11 кг	
Ступінь захисту	IP 65	

